

▶ Montageanleitung Assembly Instruction



Motorischer Fokusantrieb MFD-2 für
Olympus BX53

Motorized Focus Drive MFD-2 for
Olympus BX53

Bestell-Nr. / Order No.
48-54-601-0000

Montageanleitung / Assembly Instruction

MFD-2 für Olympus BX53

MFD-2 for Olympus BX53

Version: 2012.08.08

Bestellinformation / Order Information:

Bestell-Nr. / Order-No.

48-54-601-0000

Ansprechpartner / Contact:

Technischer Service / Technical Service

Tel.: +49 6441 9116-36

service@marzhauser.com

Information zur Entsorgung / Disposal Information:

WEEE Reg.-Nr. DE 46025750 / WEEE Reg. No. DE 46025750



© 2012 Märzhäuser Wetzlar GmbH & Co. KG

In der Murch 15

D - 35579 Wetzlar

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Firma Märzhäuser Wetzlar GmbH & Co. KG gestattet.

All rights reserved. Any complete or partial copy requires written authorization from Märzhäuser Wetzlar GmbH & Co. KG.

Montageanleitung
MFD-2 für Olympus BX53
Assembly Instruction
MFD-2 for Olympus BX53



▶ Inhaltsverzeichnis / Index of contents

Titel	Seite
1. Vorwort	2
2. Sicherheitshinweise	3
3. Technische Daten	4
4. Lieferumfang	4
5. Montage	5
6. Wartung	10
7. Gewährleistung und Transportschäden	10
8. Entsorgung	11

Title	Page
1. Preface	12
2. Safety Instructions	13
3. Technical Data	14
4. Scope of Supply	14
5. Assembly	15
6. Maintenance	20
7. Guarantee and Damages in Transit	20
8. Disposal	21

Montageanleitung
MFD-2 für Olympus BX53
Assembly Instruction
MFD-2 for Olympus BX53



▶ 1. Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den motorischen Fokusantrieb MFD-2 aus unserem Hause entschieden haben. Nachfolgend wird das Gerät kurz "**MFD-2**" genannt.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und in Ruhe durch. Achten Sie insbesondere auf die Warnhinweise im Text und auf das Kapitel „Sicherheitshinweise“.

Dies ist die Voraussetzung für

- ▶ sichere Handhabung,
- ▶ gute Arbeitsergebnisse und
- ▶ möglichst störungsfreien Betrieb.


Sollten Sie Fragen haben, auf die Sie in dieser Anleitung keine Antwort finden, schreiben Sie uns eine E-Mail an:


service@marzhauser.com


Wir helfen Ihnen gerne so schnell wie möglich weiter.


Ihr Team von Märzhauser Wetzlar

▣ 2. Sicherheitshinweise

WICHTIGE HINWEISE	
	<ul style="list-style-type: none">▶ <i>Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage vollständig durch. Beachten Sie insbesondere die Warnhinweise im Text.</i>▶ <i>Diese Montageanleitung richtet sich an Personen mit technischen Grundkenntnissen im Umgang mit Geräten wie dem hier beschriebenen. Wenn Sie keinerlei Erfahrung mit solchen Geräten haben, nehmen Sie die Hilfe von erfahrenen Personen in Anspruch.</i>▶ <i>Bewahren Sie alle mit diesem Gerät gelieferten Unterlagen auf, damit Sie sich bei Bedarf informieren können.</i>▶ <i>Bewahren Sie den Kaufbeleg für eventuelle Garantiefälle auf.</i>▶ <i>Wenn Sie das Gerät verleihen oder verkaufen, geben Sie alle mitgelieferten Geräteunterlagen mit.</i>▶ <i>Für Schäden, die entstehen, weil diese Montageanleitung nicht beachtet wurde, übernimmt der Hersteller keine Haftung.</i>

VORSICHT	
	<p><i>Veränderungen, An- und Umbauten am Gerät, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind nicht ohne Genehmigung des Lieferanten vorzunehmen!</i></p>

ACHTUNG	
	<p><i>Während des motorischen Fokussierbetriebs die Drehung der Fokussierknöpfe nicht gewaltsam unterbrechen, wie zum Beispiel mit der Hand. Geräteschäden sind möglich.</i></p>


ACHTUNG	
	<p><i>Bei eingeschalteter Steuerung nicht manuell fokussieren. Geräteschäden sind möglich.</i></p>

ACHTUNG	
	<p><i>Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet.</i></p>

▶ 3. Technische Daten

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Dieses finden Sie auf unserer Website unter www.marzhauser.com.

▶ 4. Lieferumfang



Lieferumfang

Nr.	Benennung	Anzahl
1	MFD-2	1
2	Mitnehmerscheibe	1
3	Kupplung	1
4	Montagehilfe	1
5	Innensechskantschlüssel SW 3,0	1
6	Innensechskantschlüssel SW 2,5	1
7	Innensechskantschlüssel SW 1,5	1
8	Innensechskantschraube M3 x 8 DIN 912	3

► 5. Montage




Abb. 1

1. Feinfokussierknopf entfernen

- Schrauben Sie an der rechten Seite des Mikroskops die markierte Schraube aus dem Feintriebknopf heraus. Verwenden Sie dazu den Innensechskantschlüssel SW 3,0 (5).

Sie benötigen die Schraube in Schritt 10.

- Nehmen Sie den Feinfokussierknopf vom Mikroskoptrieb ab.




Abb. 2

2. Abdeckung abnehmen

- Nehmen Sie die Abdeckung vom MFD-2 (1) ab.




Abb. 3

3. Motoreinheit verschieben

- Lösen Sie die markierte Klemmschraube an der Unterseite des MFD-2. Verwenden Sie dazu den Innensechskantschlüssel SW 2,5 (6).
- Schieben Sie die Motoreinheit bis zum Anschlag nach hinten, wie in Abb. 3 dargestellt.

Montageanleitung
MFD-2 für Olympus BX53
Assembly Instruction
MFD-2 for Olympus BX53




Abb. 4

4. Schrauben entfernen

- ▶ Kippen Sie das Mikroskop um 90° nach hinten, wie in Abb. 4 dargestellt.
- ▶ Entfernen Sie die 3 markierten Schrauben aus dem Mikroskop. Verwenden Sie dazu einen Kreuzschlitzschraubendreher.




Abb. 5

5. MFD-2 befestigen

- ▶ Befestigen Sie den MFD-2 (1) am Mikroskop, wie in Abb. 5 dargestellt. Verwenden Sie dazu die 3 Schrauben M3 x 8 DIN 912 (8) und den Innensechskantschlüssel SW 2,5 (6).




Abb. 6

6. Montagehilfe einsetzen

- ▶ Kippen Sie das Mikroskop um 90° in die Ausgangsposition.
- ▶ Setzen Sie die Montagehilfe (4) in die Motoreinheit ein, wie in Abb. 6 dargestellt.

Montageanleitung
MFD-2 für Olympus BX53
Assembly Instruction
MFD-2 for Olympus BX53




Abb. 7

7. Schrauben lösen

- ▶ Lösen Sie die 2 markierten Schrauben. Verwenden Sie dazu den Innensechskantschlüssel SW 3,0 (5).




Abb. 8

8. Motoreinheit justieren

- ▶ Schieben Sie die Motoreinheit mit der Montagehilfe (4) bis zum Anschlag auf den Trieb des Mikroskops, wie in Abb. 8 dargestellt.

Hierdurch zentriert sich die Motoreinheit zum Trieb.

- ▶ Ziehen Sie die unter Schritt 7 gelösten Schrauben wieder fest. Verwenden Sie dazu den Innensechskantschlüssel SW 3,0 (5).
- ▶ Schieben Sie die Motoreinheit bis zum Anschlag zurück.
- ▶ Nehmen Sie die Montagehilfe aus der Motoreinheit heraus.



Abb. 9

9. Mitnehmerscheibe befestigen

- ▶ Befestigen Sie die Mitnehmerscheibe (2) mit der Schraube, welche Sie in Schritt 1 entfernt haben, am Mikroskoptrieb. Verwenden Sie dazu den Innensechskantschlüssel SW 3,0 (5).

Montageanleitung
MFD-2 für Olympus BX53
Assembly Instruction
MFD-2 for Olympus BX53




Abb. 10

10. Kupplung befestigen

- ▶ Schieben Sie die Kupplung (3) bis zum Anschlag auf die Mitnehmerscheibe (2), wie in Abb. 11 dargestellt.
- ▶ Ziehen Sie die gekennzeichnete Klemmschraube fest. Verwenden Sie dazu den Innensechskantschlüssel SW 1,5 (7).




Abb. 11

11. Motoreinheit montieren

- ▶ Schieben Sie die Motoreinheit bis zum Anschlag nach vorne, sodass die Motorwelle in der Kupplung sitzt.
- ▶ Ziehen Sie die gekennzeichnete Klemmschraube fest. Verwenden Sie dazu den Innensechskantschlüssel SW 1,5 (7).



Abb. 12

12. Motoreinheit befestigen

- ▶ Ziehen Sie die gekennzeichnete Klemmschraube der Motoreinheit fest. Verwenden Sie dazu den Innensechskantschlüssel SW 2,5 (6).

Montageanleitung
MFD-2 für Olympus BX53
Assembly Instruction
MFD-2 for Olympus BX53




Abb. 13

13. Abdeckung befestigen, TANGO-Steuerung anschließen

- ▶ Setzen Sie die Abdeckung auf den MFD-2 (1).
- ▶ **ACHTUNG!** Beachten Sie die Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise der TANGO-Steuerung.
- ▶ Verbinden Sie den gekennzeichneten Stecker des MFD-2 mit der TANGO-Steuerung.

Der MFD-2 ist nun betriebsbereit.

Montageanleitung
MFD-2 für Olympus BX53
Assembly Instruction
MFD-2 for Olympus BX53



▶ 6. Wartung

Eine Wartung an Ihrem MFD-2 ist nicht notwendig. Wir empfehlen Ihnen, bei Unregelmäßigkeiten wie z. B. Störgeräuschen oder Fehlverhalten, sich mit unserem Kundendienst unter der Rufnummer +49 6441 9116-36 oder per E-Mail an service@marzhauser.com in Verbindung zu setzen.

▶ 7. Gewährleistung und Transportschäden

Märzhäuser Wetzlar GmbH & Co. KG übernimmt für den MFD-2 eine Gewährleistung von 24 Monaten, beginnend ab dem Tag der Auslieferung.

Innerhalb dieser Gewährleistungszeit beseitigt die Märzhäuser Wetzlar GmbH & Co. KG kostenfrei alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind.



HINWEIS

Bewahren Sie die Verpackung für eine eventuelle Rücksendung auf.

Um Ihnen schnell helfen zu können, bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

1. Gerätetyp
2. Artikel-Nummer
3. Serien-Nummer

Type:	
Article-No:	
Serial-No:	

Wir empfehlen Ihnen, diese Daten von dem Typenschild des MFD-2 in obenstehende Tabelle zu übertragen. Somit haben Sie sie schnell zur Hand.

Darüber hinausgehende Gewährleistungsansprüche sowie Ansprüche wegen Mangelfolgeschäden an der Kaufsache selbst sind ausgeschlossen.

Mängel, die auf unüblichen oder außergewöhnlichen Gebrauch sowie unsachgemäßer Behandlung beruhen, sind von der Gewährleistung nicht gedeckt. Änderungen oder Eingriffe, die ohne unsere Genehmigung vorgenommen wurden, sind aus dieser Gewährleistung ausgeschlossen.

Falls Sie eine Lieferung nicht korrekt oder mit Transportschäden erhalten haben, wenden Sie sich bitte innerhalb von 24 Stunden an den Kundendienst unter der Rufnummer +49 6441 9116-36 oder per E-Mail an service@marzhauser.com.

Dokumentieren Sie den Zustand sofort, am besten mit Bildern, so dass eine schnelle Abwicklung möglich ist. Zu spät gemeldete Reklamationen können nicht anerkannt werden.

Montageanleitung
MFD-2 für Olympus BX53
Assembly Instruction
MFD-2 for Olympus BX53



► 8. Entsorgung

Der MFD-2 wird vom Hersteller kostenfrei zurückgenommen und fachgerecht entsorgt.

Bitte senden Sie zu diesem Zweck den MFD-2 an folgende Adresse:

Märzhäuser Wetzlar GmbH & Co. KG
-Service-
In der Murch 15
D-35579 Wetzlar

Bitte entsorgen Sie Elektronikschrott nicht mit dem normalen Hausmüll.

Richtlinie 2002/96/EG (WEEE)

Die folgenden Informationen sind für Sie als Endverbraucher relevant, wenn auf Ihrem Gerät das nebenstehende Symbol aufgebracht ist.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt aufgrund der bestehenden Vorschriften als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft ist und der EU-Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) entspricht. Daher darf das Gerät nach seinem Lebensende nicht mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden. Das Gerät ist kostenfrei entweder an eine für Elektro- oder Elektronikgeräte zuständige Sammelstelle oder an einen Wiederverkäufer beim Kauf eines Neuproduktes zu übergeben.



Der Endverbraucher ist für die Übergabe des Altgerätes an eine geeignete Sammelstelle verantwortlich. Anderenfalls macht er sich aufgrund der geltenden Gesetze über die Müllentsorgung strafbar.

Eine ordnungsgemäße getrennte Müllsammlung der Altgeräte zu Recyclingzwecken und eine umweltgerechte Entsorgung vermeiden Umwelt- und Gesundheitsschäden und ermöglichen die Wiederverwendung der Gerätebestandteile.

Für weitere Informationen über die vorhandenen Sammelstellen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde oder an die Verkaufsstelle, wo Sie das Gerät gekauft haben.

Die Hersteller und Importeure werden Ihre Verantwortung für das Produktrecycling und die umweltgerechte Entsorgung sowohl direkt als auch durch Teilnahme an einem Kollektivsystem gerecht.

▶ 1. Preface

Dear customer!

We congratulate you to purchasing this motorized focus drive MFD-2 made by Märzhäuser and in the following briefly referred to as "**MFD-2**".

Please read these instructions carefully and thoroughly, especially those chapters and sections containing safety information as well as the chapter "Safety Instructions".

This is an essential requirement for:


- ▶ safe use,
- ▶ good working results, and
- ▶ operation without interference.


In case of any remaining questions after having studied these instructions please write an E-mail to service@marzhauser.com, briefly stating the problem.


We will come back to you as soon as possible.


Your Märzhäuser Wetzlar Team


▶ 2. Safety Instructions

IMPORTANT INFORMATION	
	<ul style="list-style-type: none">▶ <i>Before mounting, study instructions completely, especially the passages concerning safety.</i>▶ <i>These Assembly Instructions have been created for the technically more experienced, who are used to handling the devices described below. If you are not confident in handling such devices, consult an expert.</i>▶ <i>Keep all documents, provided with this device in case needed later.</i>▶ <i>Keep sales receipt in case of any guarantee claims.</i>▶ <i>When lending out or selling the device, make sure to provide all documents, which belong to the device.</i>▶ <i>The manufacturer cannot be held responsible for any damage originating from not complying with these Assembly Instructions.</i>

CAUTION	
	<p><i>For safety reasons do not carry out any alteration of the device, including adding parts, unless this has been expressly stated by supplier!</i></p>

NOTICE	
	<p><i>During motorized focusing operation do not attempt to force stop the focus knob rotation with your hand, etc. as this may damage the device.</i></p>


NOTICE	
	<p><i>Do not focus manually if controller is switched on as this may damage the device.</i></p>

NOTICE	
	<p><i>All spare parts must correspond with manufacturer's technical requirements. This is always guaranteed when using original spare parts.</i></p>

▶ 3. Technical Data

All specifications are published on a data sheet at www.marzhauser.com.

▶ 4. Scope of Supply



Scope of Supply

No.	Description	Qty.
1	MFD-2	1
2	Driving disc	1
3	Coupling	1
4	Mounting aid	1
5	Allen key 3.0	1
6	Allen key 2.5	1
7	Allen key 1.5	1
8	Allen screw M3 x 8 DIN 912	3

▣ 5. Assembly




Fig. 1

1. Removing the fine focus knob

- ▶ Remove the marked screw inside the fine focus knob at the right side of the microscope. For this, use Allen key 3.0 (5).

Keep this screw for a reuse in step 10.

- ▶ Detach the fine focus knob from fine focus drive.




Fig. 2

2. Removing the cover

- ▶ Remove the cover from MFD-2 (1).



Fig. 3

3. Shifting the motor unit

- ▶ Loosen the marked clamping screw at the bottom side of the MFD-2.
- ▶ Slide the motor unit backwards up to the stop as illustrated in Fig. 3.

Montageanleitung
MFD-2 für Olympus BX53
Assembly Instruction
MFD-2 for Olympus BX53




Fig. 4

4. Removing the screws

- ▶ Overturn the microscope 90° backwards as illustrated in Fig. 4.
- ▶ Remove the 3 marked screws. For this use a Phillips screw driver.




Fig. 5

5. Mounting the MFD-2

- ▶ Mount the MFD-2 (1) onto the microscope as illustrated in Fig. 5. For this, use the Allen screws M3 x 8 DIN 912 (8) and Allen key 2.5 (6).




Fig. 6

6. Inserting the mounting aid

- ▶ Insert the mounting aid (4) into the motor unit as illustrated in Fig. 6.

Montageanleitung
MFD-2 für Olympus BX53
Assembly Instruction
MFD-2 for Olympus BX53




Fig. 7

7. Loosening the screws

- ▶ Loosen both marked screws. For this use Allen key 3.0 (5).




Fig. 8

8. Aligning the motor unit

- ▶ Slide the motor unit including the mounting aid (4) up to the stop onto the focus drive as illustrated in Fig. 9.

This measure aligns the motor unit to the focus drive of the microscope.

- ▶ Tighten the screws which were loosened in step 8. For this, use Allen key 3.0 (5).
- ▶ Slide the motor unit backwards as far as it will go.
- ▶ Detach the mounting aid (4) from the motor unit.



Fig. 9

9. Mounting the driving disc

- ▶ Mount the driving disc (2) with the Allen screw which was removed in step 1 onto the fine focus knob of the microscope as illustrated in Fig. 9.

Montageanleitung
MFD-2 für Olympus BX53
Assembly Instruction
MFD-2 for Olympus BX53




Fig. 10

10. Mounting the coupling

- ▶ Slide the coupling (3) up to the stop onto the driving disc (2) as illustrated in Fig. 11.
- ▶ Tighten the marked clamping screw. For this, use Allen key 1.5 (7).




Fig. 11

11. Mounting the motor unit

- ▶ Slide the motor unit forwards up to the stop so that the motor shaft fits into the coupling as illustrated in Fig. 12.
- ▶ Tighten the marked clamping screw. For this, use Allen key 1.5 (7).



Fig. 12

12. Tightening the motor unit

- ▶ Tighten the marked clamping screw of the motor unit. For this use Allen key 2.5 (6).

Montageanleitung
MFD-2 für Olympus BX53
Assembly Instruction
MFD-2 for Olympus BX53




Fig. 13

13. Mounting the cover, connecting with controller

- ▶ Put the cover onto the MFD-2 (1) as illustrated in Fig. 14.
- ▶ **IMPORTANT NOTICE!** Study Operating Manual and especially Safety Instructions of the TANGO controller.
- ▶ Connect marked male connector of MFD-2 with the TANGO controller.

The MFD-2 is now ready for operation.

Montageanleitung
MFD-2 für Olympus BX53
Assembly Instruction
MFD-2 for Olympus BX53




▶ 6. Maintenance

Your MFD-2 requires no maintenance. Should irregularities such as internal noise or malfunction occur please contact our service department on +49 6441 9116-36 or via E-mail to service@marzhauser.com.

▶ 7. Guarantee and Damages in Transit

Märzhäuser Wetzlar GmbH & Co. KG issues a guarantee of 24 months for the MFD-2, beginning on the date of delivery.

Within this warranty period Märzhäuser Wetzlar GmbH & Co. KG will remedy any faults which have been proved to originate from material defect or from manufacturing fault free of charge.

PLEASE NOTE	
	<i>Please retain the packaging for a possible return consignment.</i>

Please keep following information ready so that we can help you quickly:

1. Device Model	Type:	
2. Item Number	Article-No:	
3. Serial Number	Serial-No:	

We recommend you to transfer this data to the above-mentioned table so that you have the information at hand in case required.

Any further guarantee claims or claims due to consequential harm caused by a defect are excluded.

Any defects based on untypical or unusual use or on improper treatment are not covered by the guarantee. Any claims are excluded from this guarantee if alteration or modifications have been carried out without our previous authorisation.

Should you receive any faulty delivery or with damages in transit, please contact the customer service within 24 hours by phone on +49 6441 9116-36 or by E-mail at service@marzhauser.com.

Please document the state of delivery immediately, best of all with images, so that quick transaction is possible. We cannot accept any complaints reported too late.

▶ 8. Disposal

The MFD-2 can be returned to the manufacturer cost-free for appropriate disposal.

To do so please send the MFD-2 to the following address:


Märzhäuser Wetzlar GmbH & Co. KG
-Service-
In der Murch 15
D-35579 Wetzlar

Please refrain from disposing electronic waste as part of your normal domestic waste.

Guideline 2002/96/EC (WEEE)

The following consumer information is relevant for you if you find this icon on your device.

This icon means that on account of existing regulations the product has been classified as an electric device or electronics device and corresponds to the EU guideline in 2002/96/EC (WEEE). Such a device may not be decontaminated with normal consumer waste. The device must either be brought to a disposal place appropriate for electrical appliances or electronics devices or handed over to a reseller when purchasing a new product.



The end consumer is responsible for bringing the old device to a suitable disposal site. Otherwise he incurs a penalty on account of applying laws concerning waste disposal.

A correctly separated waste collection of old devices for recycling purposes and an environmentally friendly disposal avoid environmental damage and prevent health defects and enable recycling of device components.

For further information on available collecting sites please contact your local authorities or the point of sale where you purchased the device.

The manufacturers and importers will meet their responsibility for product recycling and for environmental friendly disposal directly as well as by participating in a group system.